



19  
2797-CPR-676744  
EN 14604:2005+AC:2008  
Dispositifs d'alarme de fumée  
FSTDOP19001

La Déclaration de Performance  
est disponible pour consultation  
et téléchargement sur le site :  
<http://spru.es/ST622>



AFNOR Certification  
11, rue François de Pressensé  
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex  
Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00  
Télécopie : +33(0)1 49 17 80 00  
Sites internet : [www.afnor.org](http://www.afnor.org) et [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)

Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité aux directives européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme NF EN14604 en regard du règlement No. 305/2011 relative aux produits de construction.

Pour la France uniquement : la marque NF appliquée aux Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlée par des spécialistes. Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des fabrications, audits et essais de surveillance...) elle apporte au consommateur toutes les garanties de conformité des produits certifiés. La marque NF/DAAF atteste la conformité de ce produit au référentiel de certification NF292. En cas de questions relatives à ce produit vous pouvez téléphoner au 0800 940 078.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI EN LIEU SÛR PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT. Si le détecteur-avertisseur de fumée que vous installez doit être utilisé par un tiers, remettez ce mode d'emploi, ou sa copie, à l'utilisateur final.

#### FireAngel Safety Technology Limited

Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry CV4 7EZ Royaume Uni

(UK) [technicalsupport@fireangeltech.com](mailto:technicalsupport@fireangeltech.com)

(DE) [technik@fireangeltech.com](mailto:technik@fireangeltech.com)

(FR) [supporttechnique@fireangeltech.com](mailto:supporttechnique@fireangeltech.com)

(NL) [klantenservice@fireangeltech.com](mailto:klantenservice@fireangeltech.com)

(INT) [internationalsupport@fireangeltech.com](mailto:internationalsupport@fireangeltech.com)

Mode d'Emploi

**FireAngel®**

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée  
pile scellée 10 ans

**THERMOPTTEK®  
MULTI-SENSOR**

Modèle  
**ST-622-FR**

**P-LINE**

**TESTER LE DÉTECTEUR UNE FOIS PAR SEMAINE**



GN5625R1  
ST-622-FR

### 1. Utilisation

Voire détecteur de fumée satisfait aux exigences minimales pour logement individuel.

### Mobile homes, camping-cars et caravanes

Ce détecteur de fumée convient pour être installé dans les mobile homes, camping-cars et caravanes.

### Bâtiments commerciaux et industriels

Ce détecteur de fumée n'est pas conçu pour une utilisation non résidentielle, commerciale ou industrielle quelconque, ni pour une application quelconque autre que celle décrite ci-dessus.

**IMPORTANT** : assurez-vous de la conformité avec la réglementation locale relative aux incendies et aux bâtiments applicable à votre habitation.

### 2. Positionnement

En vue d'assurer la détection la plus rapide possible d'un incendie, nous recommandons d'installer un détecteur de fumée dans toutes les pièces d'une habitation ou la température se situe normalement entre 4 et 38 °C.

**AVERTISSEMENT** : une exposition prolongée à des températures en dehors de la plage spécifiée réduira la durée de vie de ce produit.

Les détecteurs de fumée devraient bénéficier d'un dégagement d'au moins 30 cm des luminaires et des murs. Dans l'idéal, autant que possible au centre de la pièce.

Les détecteurs de fumée devraient être positionnés au maximum à 60 cm à la verticale sous le point le plus élevé de la pièce.

Si vous positionnez un détecteur de fumée au mur, le sommet de l'appareil doit être entre 15 et 30 cm sous le plafond et au moins à 30 cm d'un autre mur.

Les détecteurs de fumée Thermoplex™ sont peu sensibles aux fausses alarmes des fumées de cuisson et donc plutôt adaptés pour un positionnement à proximité d'une cuisine. Cependant leur déclenchement intempestif du fait de la vapeur est une éventualité. Ils ne devraient donc pas être placés à proximité d'une salle de bains.

### 3. Smart Silence

Les détecteurs de fumée peuvent réagir parfois aux fumées de cuisson ou à d'autres situations qui ne sont pas dangereuses. Votre détecteur de fumée intègre la technologie «Smart Silence». En cas d'alarme indésirable manquée, vous pouvez arrêter temporairement le signal d'alarme sonore de votre détecteur de fumée en appuyant sur le bouton central de test, ce qui réduit la sensibilité du détecteur. Votre détecteur revient automatiquement à sa sensibilité maximale dans les 10 minutes.

**REMARQUE** : si la quantité de fumée atteignant le détecteur est très importante, le mode Silence sera annulé et l'alarme recommencera à se faire entendre.

**DANGER** : si votre détecteur de fumée FireAngel émet un signal d'alarme et que vous ne testez pas l'appareil, celui-ci vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui requiert votre attention immédiate.

### 4. Sleep Easy

Voire détecteur continue de détecter les fumées lorsque l'avertissement de pile faible est désactivé. Il est toutefois conseillé de remplacer le détecteur dans un délai inférieur à 30 jours.

### 5. Pile Faible

Vous pouvez désactiver seulement dix fois le bip sonore de pile faible. Remplacez immédiatement votre détecteur de fumée pour bénéficier d'une protection en cas d'incendie. Le voyant lumineux rouge clignote indépendamment du bip sonore de pile faible pour signaler une anomalie du système. Veuillez contacter l'assistance technique si la garantie est encore valide (voir ci-dessous). Si votre détecteur n'est plus sous garantie, remplacez-le immédiatement.

**AVERTISSEMENT** : le signal sonore ou bip ne peut pas être désactivé en cas d'anomalie du système.

### 6. Technologie de détection multicapteur

La technologie Thermoplex™ permet à la fois une réaction aux foyers couverts et aux incendies à flamme intenses avec un seul détecteur.

Grâce à une mesure constante des variations de température, si une élévation des niveaux est détectée, la sensibilité du capteur est augmentée.

### 7. Maintenance

**ATTENTION** : ne peignez pas le détecteur de fumée.

### 8. Mise au rebut

Conformément à la Directive DEEE 2012/19/UE, les déchets des produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. La pile doit être désactivée avant la mise au rebut du détecteur conformément à la réglementation locale.

L'emballage de ce produit doit être collecté en vue de sa valorisation, soit en déchèterie, collecte collective ou rapporté au point de vente. Nos distributeurs français adhèrent à l'éco-organisme Eco-systèmes pour le détecteur et Eco-emballages pour l'emballage.

**AVERTISSEMENT** : ne pas essayer d'ouvrir. Ne pas brûler.

### 9. Garantie

FireAngel Safety Technology Limited garantit à l'acquéreur d'origine que le détecteur de fumée joint est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales pour une période de 10 ans à compter de la date d'achat. FireAngel Safety Technology Limited garantit également de remplacer, à sa discrétion, l'appareil sans frais sur une période de 10 ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur avec une preuve d'achat datée. La garantie relative au remplacement du détecteur ST-622-FR sera accordée pour le restant de la période de la garantie relative au détecteur acheté à l'origine – c'est-à-dire à compter de la date de l'achat initial, et non de la date de la réception du produit de remplacement. FireAngel Safety Technology Limited se réserve le droit de proposer un produit alternatif similaire à celui qui est remplacé, si le modèle d'origine n'est plus disponible ou en stock. Cette garantie s'applique à l'acquéreur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est exigée. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'abus, de démontage, d'utilisation incorrecte ou de manque d'entretien raisonnable du produit, ou encore d'applications non conformes au mode d'emploi. Elle ne couvre pas les événements et situations échappant au contrôle de FireAngel Safety Technology Limited, comme les cas de force majeure (incendie, intempéries, etc.). Elle ne s'applique pas aux détaillants, centres de service, distributeurs ou agents. FireAngel Safety Technology Limited ne reconnaît aucune modification apportée à cette garantie par des tierces parties.

FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité pour tout dommage accidentel ou consécutif provoqué par l'infraction à une quelconque garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de caractère commercialisable ou d'aptitude à une application donnée est limitée à 10 ans. La présente garantie n'apporte pas vos droits légaux. À l'exception du décès ou de lésions personnelles, FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité pour une quelconque perte d'utilisation, dommage, coût, ou frais relatifs à ce produit, ou pour une quelconque perte, dommage ou frais indirects ou consécutifs encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

**REMARQUE** : ce mode d'emploi est également disponible en texte grand format et en d'autres formats. Veuillez contacter le support technique au 0800 940 078 ou supporttechnique@fireangelttech.com

### Caractéristiques certifiées essentielles couvertes par la marque NF

Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Murale <input checked="" type="checkbox"/> Plafonnier
Source principale d'alimentation	<input checked="" type="checkbox"/> Interne au dispositif (pile ou batterie) <input type="checkbox"/> Externe au dispositif avec alimentation de secours
Autonomie de la source principale d'alimentation	<input type="checkbox"/> 3 ans <input type="checkbox"/> 5 ans <input checked="" type="checkbox"/> 10 ans
Caractéristiques optionnelles couvertes par la marque NF :	<input checked="" type="checkbox"/> Scellée non remplaçable

Indicateur d'alarme individuelle	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Dispositif interconnectable (détecteur/détecteur)	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Dispositif connectable (autres connections)	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Prévu pour l'installation dans les véhicules de loisir	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Dispositif de neutralisation d'alarme	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Accessibilité	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Report défaut de batterie la nuit	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

### Les conseils des experts et du pompier

<https://certification.afnor.org/secure/nr-securite-incendie-domestique>

### AFNOR Certification

11, rue François de Pressensé  
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex  
Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00  
Télécopie : +33(0)1 49 17 90 00

Sites internet : [www.afnor.org](http://www.afnor.org) et [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)